

PLAQUETA PROGRAMABLE EXTRA PLUS

Para evitar inconvenientes **CORROBORAR** el código de modelo con el número de serie de la unidad (LAVARROPAS) antes de realizar la personalización.

CODIGO	CODIGO MODELO (LAVARROPAS)	DENOMINACION MODELO
6	701000250	LAV. AURORA LAVAUROA 7209
7	701000251	LAV. AURORA LAVAUROA 6209
8	701000252	LAV. AURORA LAVAUROA 6206
16	701000253	LAV. PATRIOT 515
18	701000276	LAV. MARSHALL MTI 1780
17	701000277	LAV. MARSHALL MTI 1760
16	701000278	LAV. STANDARD ELECTRIC STE 5515
16	701000279	LAV. DIPLOMATIC DM 505
17	701000280	LAV. COVENTRY LCF 506
16	701000281	LAV. KENDAL LKF 505
18	701000290	LAV. COVENTRY LCF 508
16	701000294	LAV. ZANELLA Z-515 WHITE
1	701000950	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 CR
1	701000964	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 CR P
1	701000966	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12P
2	701000968	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.10P
3	701000970	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.09P
4	701000972	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.08P
5	701000974	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.06P
17	701100006	LAV. WHITE WESTINGHOUSE WW 506
18	701100008	LAV. WHITE WESTINGHOUSE WW 508
18	701100010	LAV. DIPLOMATIC DM 508
16	701100012	LAV. COVENTRY LCF 505
1	701100044	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDR
1	701100046	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDGC
1	701100048	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDAO
1	701100050	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDC
1	701100052	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDVI
1	701100054	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDVE
1	701100106	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 CR G
1	701100108	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G
2	701100110	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.10G
3	701100112	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.09G
4	701100114	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.08G
5	701100116	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.06G
1	701100118	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G DDR
1	701100120	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G DDGC
1	701100122	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G DDAO
1	701100124	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G DDC
1	701100126	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G DDVI
1	701100128	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12G DDVE
16	701100130	LAV. DIPLOMATIC DMG 505
18	701100132	LAV. DIPLOMATIC DMG 508

CODIGO	CODIGO MODELO (LAVARROPAS)	DENOMINACION MODELO
16	701100134	LAV. COVENTRY CFG 505
17	701100136	LAV. COVENTRY CFG 506
18	701100138	LAV. COVENTRY CFG 508
16	701100140	LAV. KENDAL KFG 505
17	701100142	LAV. WHITE WESTINGHOUSE WWG 506
18	701100144	LAV. WHITE WESTINGHOUSE WWG 508
16	701100146	LAV. ZANELLA GZ-515 WHITE
6	701100148	LAV. AURORA LAVAUROA 7309
7	701100150	LAV. AURORA LAVAUROA 6309
8	701100152	LAV. AURORA LAVAUROA 6306
16	701100154	LAV. PATRIOT 515.1
1	701100186	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 CR P ECO+
1	701100188	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12P ECO+
5	701100190	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.06P ECO
4	701100192	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.08P ECO
3	701100194	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.09P ECO
16	701100202	LAV. PATRIOT 515 ECO
16	701100214	LAV. DIPLOMATIC DM 505 M
16	701100216	LAV. KENDAL LKF 505 M
16	701100218	LAV. ZANELLA Z-515 M WHITE
16	701100220	LAV. COVENTRY LCF 505 M
2	701100222	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.10P ECO+
1	701100224	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDR ECO+
1	701100226	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDGC ECO+
1	701100228	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDAO ECO+
1	701100230	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDC ECO+
1	701100232	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDVI ECO+
1	701100234	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 8.12 DDVE ECO+
16	701100264	LAV. PATRIOT 515 ECO+
8	701100266	LAV. AURORA LAVAUROA 6206/1
7	701100268	LAV. AURORA LAVAUROA 6209/1
6	701100270	LAV. AURORA LAVAUROA 7209/1
5	701100272	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.06P ECO+
4	701100274	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 6.08P ECO+
3	701100276	LAV. DREAN EXCELLENT BLUE! 7.09P ECO+
16	709802004	LAV. DIPLOMATIC DM 505 A
18	709802005	LAV. DIPLOMATIC DM 508 A
16	709802006	LAV. KENDAL LKF 505 A
16	709802007	LAV. ZANELLA Z-515 A WHITE
16	709802008	LAV. COVENTRY LCF 505 A
17	709802010	LAV. COVENTRY LCF 506 A
18	709802011	LAV. COVENTRY LCF 508 A
17	709802012	LAV. WHITE WESTINGHOUSE WW 506 A
18	709802013	LAV. WHITE WESTINGHOUSE WW 508 A

MODELOS PLUS

	21	LAV. CANDY 1810
	21	LAV. CANDY 1710
	21	LAV. CANDY CA710
	21	LAV. CANDY CA810
	33	LAV. CANDY 7CA81
	33	LAV. CANDY 7CA71
	33	LAV. CANDY CAS712D
	33	LAV. CANDY CAS812D
	32	LAV. WHIRPOOL WNQ85AB/ WNQ86AB

	25	LAV. CANDY 1706
	25	LAV. CANDY CA706
	34	LAV. CANDY 782D
	34	LAV. CANDY 7CA76
	28	LAV. GAFFA GENESIS 7900
	27	LAV. GAFFA GENESIS 6800
	22	LAV. MABE LVMB078
	35	LAV. PATRICK LPK06E8
	26	LAV. GAFFA GENESIS 6600

MODELO PLUS EXTRA

	12	LAV DREAN GOLD BLUE 12.8		23	LAV EFE60A
	13	LAV DREAN GOLD BLUE 10.8		24	LAV. EFE70A
	14	LAV DREAN GOLD BLUE 10.6		19	ENQ60AB/ENQ61A
	15	LAV DREAN GOLD BLUE 8.6		29	ENQ70AB/ENQ71A
	20	LAV PATRICK LPK06E6		10	LAV WHIRPOOL WFE61
	17	LAV . WW506/WW506A/WWG506		10	LAV WHIRPOOL WFE71
	18	LAV . WW508/WW508A/WWG508		11	LAV WHIRPOOL WFE81
	30	LAV WHIRPOOL WNQ65AB/WNQ66AB		31	LAV WHIRPOOL WNQ75AB/WNQ76A

PERSONALIZACIÓN DE PLAQUETA PROGRAMABLE EXTRA PLUS

Para acceder al menú de personalización se tendrá que contar, en los modelos que lo posean, con un DISPLAY LCD FII (Cod: 701052674) conectado en el terminal **X14** del módulo electrónico y realizar la siguiente combinación de teclas:


Con el equipo apagado, mantener presionadas simultáneamente las teclas **S6** y **S4** mientras se lleva rápidamente el selector a la posición número **22**. Ver la siguiente figura:



Al ingresar en este modo, el LCD muestra la palabra **Code**.

Para acceder al menú de selección debemos ingresar la siguiente secuencia: **S4-S6 -S6-S4** (Presionar de a una)

NOTA: Las teclas **S6** y **S4** son las mismas que se utilizan para entrar en test manual y auto test.



Una vez en el menú de selección, el display muestra **--01**, y elegimos el código de personalización asociado al producto necesario.

(Ver códigos en la tabla de personalización)



Utilizar **S6** y **S4** para buscar.

Confirmamos presionando **S1** (inicio/pausa). Una vez confirmado veremos en el display la palabra **rdy**. Apagar el equipo.



VERIFICACIÓN: Para verificar que la personalización es correcta debemos ingresar, con el equipo apagado, presionando simultáneamente las teclas **S6** y **S4**, y llevar el selector a la posición número **5**.

En este modo veremos la versión de software base y código de personalización.

